

HP LaserJet Pro M12w



Tenga calidad profesional y el rendimiento confiable de HP, con la impresora láser inalámbrica más económica y pequeña de HP. Ahorre espacio y dinero fácilmente.



Calidad fantástica y confiable, sin sacrificar nada

- Obtenga siempre documentos de texto negro nítido con el líder de la industria en impresión láser.²
- Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off.⁷
- Comience a imprimir enseguida con el cartucho original de tóner HP LaserJet preinstalado.

Impresión eficiente para espacios de trabajo pequeños

- Tenga productividad con velocidades de impresión de hasta 19 páginas por minuto.³
- Aproveche al máximo los espacios de trabajo limitados con esta compacta HP LaserJet Pro: la impresora láser HP más pequeña.
- Obtenga páginas de alta calidad y un rendimiento confiable con los cartuchos de tóner Originales HP.

Impresión bien conectada para su manera de trabajar

- Acceda, imprima y comparta recursos con facilidad con la conexión inalámbrica.⁴
- Imprima fácilmente desde dispositivos móviles con Android™ 4.4 o versiones posteriores, o con los sistemas operativos Google Chrome™.⁶
- Imprima directamente desde su dispositivo móvil, sin acceder a la red.⁵
- Imprima con la simplicidad de enviar un correo electrónico, directamente desde su teléfono inteligente, tablet o notebook, mediante HP ePrint.⁸

¹ Precio más bajo basado en el precio de venta minorista sugerido por el fabricante. Los precios reales pueden variar. ² Basado en cuota del mercado mundial de unidades distribuidas entre 1996 y 2015, categorías láser color y monocromáticas mundiales. Fuente: IDC 2015Q4 Quarterly Hardcopy Peripheral Tracker (Seguimiento de periféricos para copias impresas del 4to trimestre de 2015 de IDC). ³ Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ⁴ El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con enrutadores de 2,4 GHz. ⁵ El recurso funciona con dispositivos que ejecuten Android™ 4.4 o posteriores. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red Wi-Fi™ de una impresora común o multifunción Wi-Fi Direct antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. Vea más información en hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. ⁶ El recurso no funciona con iPhone®, iPad® ni dispositivos móviles que usen Windows®. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. Vea más información en hp.com/go/mobileprinting. ⁷ La tecnología Auto-On/Auto-Off de HP depende de la impresora y la configuración. ⁸ La impresora debe tener una cuenta de ePrint. Es posible que se requiera una aplicación o un software. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. Obtenga más información en hp.com/go/mobileprinting.

HP LaserJet Pro M12w Tabla de especificaciones

Velocidad de impresión	A4: Hasta 18 ppm; Carta: Hasta 19 ppm Negro; Primera página impresa: Hasta 9,2 segundos Negro
Resolución de impresión	Negro (óptima): Hasta 600 x 600 x 2 dpi
Tecnología de impresión	Láser
Tecnologías de resolución de impresión	HP FastRes 600, HP FastRes 1200
Cantidad de cartuchos de impresión	1 negro
Idiomas estándar de impresora	Impresión basada en host
Funciones del software inteligente de la impresora	HP ePrint, certificación Mopria y tecnología Auto-On/Auto-Off
Administración de impresoras	Estados y alertas de HP; (solo instalación con CD)
Conectividad estándar	1 USB 2.0 alta velocidad; 1 WiFi 802.11b/g/n
Capacidad de integración en red	Ninguno/a
Preparada para trabajar en red	Estándar (WiFi 802.11b/g/n integrada)
Capacidad inalámbrica	Si
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; certificación Mopria™; aplicaciones móviles
Memoria	Estándar: 8 MB; Máximo: 8 MB
Velocidad del procesador	266 MHz
Ciclo de trabajo	Mensual, A4: Hasta 5000 páginas ⁸
Volumen de páginas mensuales recomendado	100 a 1000 ⁹
Tipos de soportes admitidos	Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales
Gramaje de soportes admitido	De 60 a 163 g/m ²
Tamaños de soportes de impresión admitidos	A4; A5; A6; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5)
Tamaños de soportes personalizados	Bandeja de entrada de 150 hojas: 147 x 211 a 216 x 356 mm
Manejo de papel	Bandeja de entrada 150 hojas; Bandeja salida de 100 hojas; Opciones de dúplex: Manual; Alimentador de sobres: No; Bandejas de papel estándar: 150 hojas para entrada; 100 hojas para salida; Capacidades de entrada: Hasta 150 hojas; Estándar; Capacidades de salida: Hasta 100 hojas; Estándar; Hasta 15 sobres; Hasta 10 hojas, Transparencias
Contenido de la caja	TOL46A Impresora HP LaserJet Pro M12w; Cartucho original de tóner inicial preinstalado HP LaserJet negro (~500 páginas); Guía de instalación, póster de instalación, folleto de soporte, guía de garantía; Documentación y controladores de software en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable USB ¹
Cartuchos de reemplazo	Cartucho original de tóner HP LaserJet 79A negro CF279A ⁷
Dimensiones del producto	Ancho x fondo x alto: 349 x 238 x 196 mm; 13,74 x 9,38 x 7,71 pulg. ² ; Máximo: 349 x 410 x 228 mm; 13,74 x 16,15 x 8,98 pulg.
peso del producto	5,2 kg ; 11,4 lb ³
Características de la garantía	Garantía limitada de un año
Panel de control	3 luces indicadoras LED (inalámbrica, atención, preparada); 2 botones (inalámbrica, cancelar)
Software incluido	Estados y alertas de HP; Menú de inicio de CD, Controlador de impresión, Instalador/Desinstalador de software
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, 10 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP (32 bit/64 bit), Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit/64 bit); Mac OS X v 10.9, v 10.10, v 10.11; Apple® OS X El Capitan (v10.11) OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9)

Sistemas operativos de red compatibles	Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, 10 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP (32 bit/64 bit), Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit/64 bit); Mac OS X v 10.9, v 10.10, v 10.11; Apple® OS X El Capitan (v10.11) OS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9)
Requisitos mínimos del sistema	PC: Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, 10 (32 bits/64 bits); 2 GB de RAM para 64 bits, 1 GB de RAM para 32 bits, 400 MB libres en el disco duro; Windows Vista® (32 bits/64 bits): 1 GB de RAM (32 bits); Windows® XP: Procesador Intel Pentium® II, Celeron® o compatible de 233 MHz; 750 MB de espacio libre en el disco duro; Windows® Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows® Server 2003; 512 MB de RAM, 400 MB de espacio libre en el disco duro; todos los sistemas: Unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB; Mac: Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11; 1 GB de espacio libre en el disco duro; Unidad de CD-ROM; Puerto USB; Internet
Alimentación	Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada; Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada de 115 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 amp; 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 amp; Consumo de energía: 475 vatios (impresión activa), 4,5 vatios (preparada), 1,0 vatios (suspensión), 0,1 vatios (apagado automático/despertar en USB, habilitado desde la compra), 0,05 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,05 vatios (apagado manual) ⁴
Acústica	Emisiones de potencia acústica (activa): 6,4 B(A); Emisiones de presión acústica (activa): 50 dB(A)
Ambiente operativo	Temperatura operativa: límites: 15 a 32,5°C; Temperatura operativa recomendada: 17,5 a 25°C; Temperatura de almacenamiento: límites: -20 a 40°C; Rango de humedad en inactividad: 10 a 90% RH; Humedad operativa, límites: 10 a 80% RH; Humedad recomendada: Entorno operativo: 30 a 70% RH

Aprenda más en hp.com

¹ Cartucho original de tóner inicial HP LaserJet negro (~500 páginas). Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes que se imprimen y otros factores. Para ver más detalles, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ² Sin bandejas de entrada o salida extendidas ³ Con cartuchos de impresión ⁴ Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valores de consumo de energía basados típicamente en medición de dispositivo de 115V. ⁵ Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valor Energy Star basado típicamente en medición de dispositivo de 115 V. ⁶ En función del método de BA TEC con las siguientes posibles excepciones: configuración de demora de suspensión de 1 minuto o menos, WiFi desactivado. ⁷ Valor de rendimiento declarado en conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información más detallada, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ⁸ El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una comparación de la solidez del producto respecto de la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados. ⁹ HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas por mes dentro del rango declarado para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo durante un periodo de garantía extendido. ¹⁰ HP SureSupply le avisa cuando su cartucho de impresión se está acabando y lo ayuda a adquirir uno en línea o localmente a través de HP o de un vendedor minorista asociado. Solo disponible con consumibles originales HP; Requiere acceso a Internet. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/SureSupply>.

